TM-T20II Utility starten um Logos einzurichten.



Drucker wählen.

A-T20II Utility			
Wähle Falls de Sie ihn	en Sie den Drucker, und k r Port, an den der Drucker ar hinzu. Klicken Sie hierzu auf d	licken Sie auf die Schaltfläc ngeschlossen ist, nicht in der Lis lie Schaltfläche Port hinzufügen	he [OK]. te enthalten ist, füge
Modell	Schnittstellentyp	Port-Informationen	
TM-T20II	USB	001	
		_	
Port hinzufüger	n Port löschen		

Zuerst Logomodus auf Key-Code-Nichtverwendungsmodus wählen.

Betriebsprutung		key-code-ivich	iverwendungsmodus (N	un empi.)	_
Logos speichern		Anzahl	Bilddatei	Größe [Byte]	Hinzufügen
Coupon-Einstellu	ingen				Bearbeiten
Papier reduziere	n				Löschen
Papier autom. so	t hneiden Modus zum Speiche	Norschau rn des Logos au	swählen		Testdruck
[Erweitert]	Modus				Logomodus ändern
Drucksteuerun Schriftart	O Auswahlmodus	für den ersten Ke	ey-Code (Dezimalzahl)		Key-Code-Management
Optionaler Sur	(SP)	(SP)	(Zeichen)		Zusätzliche Logogröße 0 KB Genutzt 0 KB/256 KB
Backup/Wiederh		ey-code fur das : dus für Control-So	zu speichernoe Logo aut chriftart des Advanced F	rinter Driver	Auf Drucker speichern
TM-T20I Port: US	Key-Code-Nich	tverwendungsmo	dus (Nicht empf.)		er: TC8Y233257

Aktuelle Einstell	ungen	Logos spe	ichern			
Betriebsprüfung		Auswahlmodus fi	ür den ersten Key-Code			
Logos speichern Coupon-Einstellungen		Key-Code Bilddatei Größe [Byte]		Hinzufügen Bearbeiten		
Papier reduzier	Öffnen				X	then
Papier autom. s	Suchen in:	📄 Bilder		- G 🖻 📂 🛄 -		druck
[Erweitert] Drucksteuerur Schriftart Optionaler Sur Kommunikation Backup/Wiederł	Schnellzugriff Desktop Bibliotheken	Screenpresso	Beneverative BONKA Beneverative bon.bmp	Bon1.bmp	^	us ändern 1anagement gogröße 0 KB 0 KB/256 KB
TH-1201	Dieser PC	Enson Schalter in	Ecto IPG	IMG 0576 IPG		r speichern
Port: US	Netzwerk	Dateiname:	on.bmp	~	✓ Offnen	
		Dateityp: /	Ne Bilder(*.BMP.*.JPG *.JI	PEG.*JPE.*JFIF.*G ×	Abbrechen	

Button "hinzufügen" für neues Logo drücken und Bild auswählen.

Bild optimal einstellen. Dann OK drücken.

ginalbild:		Nach Konvertierung:		
Bon	w.intila.de DNKA kassensoftware für Vereine	B	www.intila.d ONK Bonkassenso für V	e The second sec
ldbreite Größe ändern Einfarbig	68 🔹 mm	<		
albton: Keiner	~ н	elligkeit: Hell	i i i	Dunkel
				-

Bild Ausrichtung einstellen. Auf Drucker speichern drücken.

etriebsprüfung	Key-Code-Nicht	tverwendungsmodus (Nic	nt empf.)	
ogos speichern	1	bon.bmp	8394	Hinzufügen
oupon-Einstellungen				Bearbeiten
apier reduzieren				Löschen
apier autom. schneiden	Vorschau			Testdruck
Erweitert]		BONK		Logomodus ändern
Drucksteuerung		Bonkassenso für \	ftware /ereine	Key-Code-Management
Schriftart				_
Optionaler Summer				Zusätzliche Logogröße 9 KB Genutzt 0 KB/256 KB
Kommunikations-I/F	Skalierung:	1x1 V Aus	richtung: Mitte	-
Backup/Wiederherstellen			In Datei speichern	Auf Drucker speichern
TM-T20II 5.02 ESC/P	2011 Utility			× r: TC8Y233257
	Hinweis: A	ie die Bilddatei auf den Ile bereits gespeicherte	i Drucker speichern? n Logos werden gelöscht	

Fertig. Mit Testdruck kann der Druck getestet werden.

Die Nummer in der Bilddateitabelle (Spalte Anzahl) ist die Nummer die in Bonka eingestellt werden muss.